



G01 STEREO PRECEIVER

Optional mit DAB / FM Kombituner

- Sieben analoge Stereo Eingänge
- Einzigartige Dual-Differential Lautstärkeregelung
- Zwei Vorverstärkerausgänge für Bi-Amping
- Triggerausgang für externe Gerätesteuerung
- Optional mit MM- oder MC-Phonomodul erhältlich
- Ein Produkt aus über 25-jähriger Erfahrung mit analogen Systemen

Der G01 ist ein analoger Stereo Vorverstärker mit integriertem AM/FM RDS Tuner. Er ist der ideale Partner für die Endverstärker der G-Serie, und ist für all jene gedacht, die sich einen analogen Signalweg mit allerhöchster Wiedergabequalität erhalten wollen. Auch wenn Meridian heute in erster Linie für seine Kompetenz in der Digitaltechnik bekannt ist, so liegen unsere Wurzeln doch in der analogen Welt. Tatsächlich sind süperbe analoge Schaltungen und Implementationen ein wichtiger Bestandteil aller Meridian Produkte, egal ob deren Ein- und Ausgänge analog oder digital sind. Der G01 basiert daher auf mehr als einem viertel Jahrhundert Erfahrung in der Entwicklung allerfeinster analoger HiFi-Komponenten und Systeme.

Als Steuereinheit und Vorverstärker bietet der G01 nicht weniger als sieben Stereo Analog Eingänge plus einen AM/FM Tuner. Die namentlich mit Aux, CD, TV, Tape, Disc (Phono),

DVD und VCR bezeichneten Eingänge können vom Benutzer bei Bedarf umbenannt werden.

Der Eingang „Disc“ kann vom Werk aus für den Betrieb eines Moving Magnet oder Moving Coil Tonabnehmers vorkonfiguriert werden; bestellen Sie das Gerät einfach mit dem gewünschten Eingangsmodul. Der Lautstärke Drehregler an der Front (mit „Mute“-Funktion durch Drücken) aktiviert eine speziell entwickelte doppel-differentialsymmetrische Lautstärkeregelung. Sie sorgt für perfekte Stereoabbildung bei allen Lautstärken. Es sind weiterhin zwei Stereo-Sets Tape Ausgänge und zwei Paar Vorstufenausgänge vorhanden. Dies sorgt für größtmögliche Flexibilität in Konfigurationen mit Aufnahmegeräten, für externe Decoder, Multi-Room Anwendungen oder Bi-Amping. Zusätzlich steht an der Rückseite ein Kopfhörerausgang zur Verfügung.



Technische Daten

Verzerrungen	kleiner als 0,01% Eingang bis Ausgang
Signal / Rauschabstand	Besser als -90dB für Hochpegeleingänge; Besser als -70dB für MM-Eingang; Besser als -60dB für MC-Eingang
MM-Option	Empfindlichkeit 0,5-3mV für 5cm/s @ 1kHz; Übersteuerungspunkt 47mV @ 1kHz; 47k Ω Abschlussimpedanz, +100pF
MC-Option	Empfindlichkeit 38-210 μ V für 5cm/s @ 1kHz; 220 Ω Abschlussimpedanz, +10nF
Eingänge	7 unsymmetrische via Cinch, 0,5-2,5V rms, (Impedanz 20k Ω) in vier Stufen
Hauptausgänge	2 unsymmetrische via Cinch, 0-3V rms max
Tape-Ausgang	unsymmetrisch, 1,5V
Kopfhörer	2V maximale Ausgangsspannung
Bedienung	Tasten mit Soft-key Funktion an der Gerätefront für Quelle, Copy etc., plus ‚Home‘ und ‚More‘ Tasten. Tasten für Off und Display. Off-Taste im Standby hintergrundbeleuchtet. Tasten bei Betrieb hinter- grundbeleuchtet. Lautstärke Drehregler mit ‚Mute‘- Funktion. Meridian Systemfernbedienung MSR+ mitgeliefert.
Kommunikation	Meridian Comms (2x 5-Pin 240o DIN oder BNC); RS232 Fernsteuerung und Status für Heiminstallationen.
Trigger	12V Trigger Schaltausgang
Abmessungen	B 440mm x T 350mm (plus Anschlüsse) x H 90mm
Gewicht	0,5 kg
Ausführung	Meridian schwarz oder silber, Metall und Glas
Netzteil	Universal 100-240V, 50-60Hz, 25W
Schrankeinbau	Kit erhältlich über den autorisierten Fachhandel



AUDIO REFERENCE
Der Ton macht die Musik.

Audio Reference GmbH
Alsterkrugchaussee 435
22335 Hamburg

Tel.: 0049 (0)40 - 533 20 359
Fax: 0049 (0)40 - 533 20 459
Alle Rechte vorbehalten.

www.audio-reference.de
info@audio-reference.de