



Empfangsbereiche: UKW 87,5–108,5 MHz
 Stereoempfangsbereit: ja, mit Quad MPX Decoder
 Empfindlichkeit für 30 dB
 Signal-Rauschabstand: UKW 3 μ V
 Selektivität bei 300 kHz: 85 dB
 Bandbreite: ZF-Verstärker: 180 kHz
 FM-Demodulator: —

Begrenzung,
 Einsatzpunkt:
 AM-Unterdrückung:
 Klirrgrad bei 1 kHz
 und ± 40 kHz Hub: 0,5%
 Übersprechdämpfung
 bei 1 kHz und
 ± 40 kHz Hub: 35 dB (MPX-Decoder)
 Fremdspannungsabstand
 bei ± 40 kHz Hub: 75 dB
 Pilottonunterdrückung: bei 19 kHz
 > 36 dB (MPX-Decoder)
 bei 38 kHz
 > 40 dB (MPX-Decoder)

NF-Ausgangsspannung
 mit R_i -Angabe: 100 mV 100 kOhm
 Anzahl der Kreise: 10 (17)
 Bestückung: 2 $\times$ 6 BH 6, 1 $\times$ ECC 81,
 1 $\times$ 6 BJ 6, 1 $\times$ 6 AV 6,
 1 $\times$ EAA 91, 1 $\times$ ECC 83
 267 $\times$ 89 $\times$ 153

Abmessungen:
 (B $\times$ H $\times$ T in mm)
 Gewicht: 2,7 kg
 Gebundener Preis: 470.— DM

Besonderheiten: Stromversorgung erfolgt aus dem Netzteil des Kraftverstärkers Quad II. Beleuchtete Plexiglasskala mit Markierungsfeilen. Verbindungskabel zum Quad Steuergerät ist fest angeschlossen. Der Quad FM Tuner ist speziell zur Verwendung mit dem Quad Verstärker vorgesehen. Quad MPX Decoder, volltransistorisiert, mit Montageteilen zur Befestigung am Quad FM 290.— DM. Quad AM, Rundfunkempfangsteil für Lang-, Mittel- und Kurzwelle zum Preise von 490.— DM lieferbar.

Typ:

QUAD FM

Hersteller:

THE ACOUSTICAL
 MANUFACTURING CO.
 LTD., ENGLAND

