



Typ:
 Hersteller:
 Vorverstärker und Kraftverstärker getrennt
 Bestückung:

Gleichrichter:
 Eingänge:

Phonoentzerrung:

Dauertonleistung:

Musikleistung:

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und
 Aussteuerung beider Kanäle:

Intermodulation 250 Hz/8000 Hz 4/1 bei
 Nennleistung:

Frequenzgang über alles:

Fremdspannungsabstand bez. auf Voll-
 aussteuerung und vollaufgedr.
 Lautstärkeregler:

Ausgänge: Lautsprecher:

Kopfhörer:

Balance: (Regelumfang)

Klangregler: Bässe:

(Regelumfang) Höhen:

Abmessungen (B x H x T in mm):

Gewicht:

Gebundener Preis:

QUAD 22 / QUAD II

THE ACOUSTICAL MANUFACTURING CO. LTD., ENGLAND

Quad 22
 2 x EF 86
 2 x ECC 83

Phono mag.: ab 3 mV
 Radio: 70 mV
 Mikrofon: 1,5 mV
 Bandwiedergabe: 70 mV

25, 50, 75, 100, 318, 450, 3180 μ sec
 alle gebräuchlichen Schneidkennlinien von
 Schallplatten lassen sich durch verschiedene
 Kombinationen von drei Drucktasten
 entzerren

Quad II
 2 x EF 86
 2 x KT 66
 1 x GZ 32

1,4 V_{eff} an 1,5 MOhm (10 pF)
 für 15 W

15 W

22 W

0,02%

0,1%

20-20000 Hz $\pm$ 0,5 dB

20-20000 Hz $\pm$ 0,2 dB

niederpegelige Eing.: 60 dB
 hochpegelige Eingänge: 80 dB

15 und 7 Ohm, Quellwider-
 stand 1,5 Ohm bei 15 Ohm
 Ausgang

—

—

330 x 125 x 165

8,3 kg

466.— DM

Besonderheiten: Unverwechselbare Steckverbindungen mit Farbkennzeichnung. Für Stereowiedergabe sind 2 Quad II erforderlich.